

İki ses. Tek buluşma.



ENCO Signal

Karşılıklı iki konuşma biçimi, ortada açık bir alan. ENCO Signal; ofisteki ve sahadaki ekibin aynı yerde buluşmasını temsil eder.

Ana kimlik: safran sarısı zemin üzerinde koyu ENCO laciverti. Ortadaki boşluk figürün ayrılmaz parçasıdır.

Renk ve görünüm



Safran sarısı

#FFD24A


RGB 255 · 210 · 74



ENCO laciverti

#18233E

RGB 24 · 35 · 62



Destek kâğıt

#FBF8F0

RGB 251 · 248 · 240

Ana kullanım sarı zemin + lacivert işarettir. Koyu yüzeylerde sarı işaret; tek renk üretimde siyah veya beyaz dosya kullanılır. Normal dijital kullanımda lacivert, saf siyahla değiştirilmez.

Renk değerleri dijital sRGB içindir. Baskıda matbaa, profil ve malzemeye göre prova alınır; sabit CMYK veya Pantone eşdeğeri tanımlanmamıştır.

Boşluk, oran ve küçük boyut



İşaretin çevresinde nefes payı bırakın.

Bağımsız işaretin görünen genişliğinin en az 1/4'ü kadar boşluğu diğer metin ve görsellerden koruyun. Uygulama ikonu dosyasında güvenli alan zaten bulunur; şekli büyütüp kenarlara yaklaştırmayın.

Dijitalde önerilen minimum ikon boyutu 24 px. Küçük alanlarda yalnız işareti kullanın; tam logo için önerilen minimum genişlik 160 px. Bu değerler kullanım sınırıdır, kullanıcı testi sonucu değildir.




24 px



32 px



48 px



64 px

Doğru dosyayı kullanın

Web ve tasarım

Logo / işaret SVG: gerçek vektör, yazılar eğriye çevrilmiş. Font kurulumu gerekmez.

Sunum ve doküman

Şeffaf 2400 px logo PNG veya 2048 px işaret PNG. Sarı ve lacivert uyumunu koruyun.

Telefon ikonu

1024 px opak kare. Köşeler dosyada kesilmez; iOS ve Android kendi maskesini uygular.

Tek renk üretim

Siyah veya beyaz işaret. Görselin oranını, iki parçayı ve ortadaki açıklığı koruyun.

Şekli esnetmeyin, döndürmeyin, gölge/gradient eklemeyin. Ortayı doldurmayın, parçaları birleştirmeyin veya aralarını değiştirmeyin. İkonun içine yazı eklemeyin.